

Litegear Xona Maxima Basic TRUNKING RAIL 2U-300



Produktinformationen "Litegear Xona Maxima Basic TRUNKING RAIL 2U-300"

Tragschiene für Maxima Basic LED Modul oder Leuchtenträgermodul

Das Trunking Rail ist ein Tragprofil mit einer 5-, 8- oder 12-adrigen internen Verkabelung. Mittels integrierter Steckverbinder und mechanischen Verbindungsgabeln können mehrere Profile in kürzester Zeit werkzeuglos miteinander verbunden werden. Über vertikale Steckverbinder werden die Leuchtenmodule mit Steuerungssignalen und Spannung versorgt. Über einen Phasenwahlsteller kann jedes Leuchtenmodul individuell von einer der drei internen 230V Phasen versorgt werden, so lassen sich unterschiedliche Beleuchtungszonen erstellen oder man kann im Tagesbetrieb die Beleuchtungsstärke den Tageslichtverhältnissen anpassen und unnötigen Stromkosten vermeiden. Die Belegung der einzelnen Adern finden Sie in unserem Maxima Basic Prospekt.



Technische Daten:

Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusefarbe	weiß
Maße (LxBxH)	2999x69x41 mm
Nettogewicht:	2970 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

