

LITEGEAR INTERVENT WFC05 2,4G RF Controller/Dimmer 5 Channels RGB CCT

2.4GHz Wireless Transmission 4 Zone Control



Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	360 W
Lebensdauer:	>30.000 h
Schaltzyklen:	>100.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Zonen:	1
Kanäle:	5
Dimmbereich:	1-100%
Übertragungsfrequenz:	2,4 GHz
Maße (LxBxH)	122x38x22 mm
Nettogewicht:	65 g
Garantie	3 Jahre

Produktinformationen "LITEGEAR INTERVENT WFC05 2,4G RF Controller/Dimmer 5 Channels RGB CCT"

INTERVENT-SERIE: Drahtloser Empfänger/Controller max. 5 Kanäle RGB, RGBW, RGB CCT, Wifi-Bluetooth, Voicecontrol + RF2,4G

- Wifi-, Bluetooth-Empfänger RF 2,4G, 12-24V DC, maximale Reichweite 30m
- Direkt kompatibel mit Voicecontrol: Amazon® Alexa® und Google® Home®
- Zur Steuerung/Dimmung von mehrfarbigem LED-Bändern geeignet. 5 Kanäle jeweils 6A max 15A gesamt
- Einfaches Set-Up und Bedienung.
- beliebig viele Empfänger können an einer Fernbedienung oder App-Steuerung angelernt werden. Es können mehrere Zonen erstellt werden.
- Helligkeit stufenlos dimmbar oder in Schritten wählbar mittels Fernbedienung
- Als Spannungsversorgung wird ein zusätzliches DC-Netzteil 12-24V benötigt.
- kompakte Abmessungen mit Schraubklemmen

Anwendungsbereiche:
Büro, Shop, Wohnbereich

- In Kombination mit RF-Fernbedienung 2,4GHz oder Tuya, Smart Life App

Informationen und Downloads:



kompatible Fernbedienungen siehe Zubehör!